

Transformatoren 100 bis 5.000 kVA



Leistung in kVA	Oberspannung in Volt	Unterspannung in Volt	Details:
100	500-600-660-690	400	Spartransformator
250	500-600-660-690	400	Spartransformator
630	500-600-660-690	400	Spartransformator
1.000	500-600-660-690	400	Spartransformator
1.250	2.993 bis 11.458	400	Galvanische Trennung
1.600	6.060 oder 10.500	400	Galvanische Trennung
2.500	9.500 bis 21.000	400	Galvanische Trennung
5000 (2x 2.500)	9.500 bis 21.000	400	Galvanische Trennung